

DONNÉES TECHNIQUES

Carte réseau Dante pour amplificateurs PowerMatch

Présentation du produit

La carte réseau Dante™ pour amplificateurs de puissance modulables professionnels Bose Professional PowerMatch offre huit canaux d'entrée audio à faible latence basés sur la technologie de réseau audio Dante d'Audinate®. Huit canaux de sortie sont disponibles pour écoute de contrôle à distance.

La carte réseau Dante s'installe dans le logement pour carte d'extension audionumérique prévu sur l'amplificateur et comprend deux ports Ethernet Gigabit : primaire et secondaire. Le port secondaire peut être configuré pour un réseau commuté (par défaut), en redondance ou en mode filtré pour les connexions réseau de produits plus anciens. Dans la configuration de port commuté, il est possible de brancher en cascade jusqu'à 10 appareils.

Le logiciel ControlSpace Designer autorise une configuration et un contrôle complets des appareils Dante, ainsi que des processeurs ESP et des amplificateurs PowerMatch Bose Professional, ce qui contribue à rationaliser la conception et l'installation du système.

Points forts

8 x 8 canaux d'entrée et de sortie

Bus de diagnostic et de suivi audio

Ports Ethernet Gigabit

Plusieurs options de mode de port, pour une plus grande flexibilité de mise en réseau

Prise en charge des connexions redondantes



Applications

Salles de spectacle

Hôtels et salles de conférence

Lieux de culte

Centres de mise en forme

Points de vente et centres commerciaux

Salles de sport

Établissements d'enseignement

Caractéristiques techniques

NOMBRE DE CANAUX AUDIO	
Canaux d'entrée	8 canaux (PM4500, PM4500N, PM4250 et PM4250N doivent sélectionner par groupes de 4 canaux supérieurs ou inférieurs)
Canaux de sortie	8 canaux, post-traitement
Flux Dante	Jusqu'à 16 flux simultanés
INTERFACE	
Connecteurs	(2) ports Ethernet RJ-45, 1 Gbit/s (gigabit)
Modes de port secondaire	Commuté (par défaut) / redondant / ancien matériel (filtre Multicast)
Format numérique	PCM, 48 kHz / 24 bits
Caractéristiques de l'interface	Compatible réseau audio Dante
VOYANTS	
Panneau arrière	Indicateur de vitesse du réseau : jaune (1 Gbit/s), vert (100 Mbits/s) Indicateur de statut du lien et de l'activité : vert fixe (lien établi), clignotements verts (activité de données)
GÉNÉRALITÉS	
Application logicielle	Version 4.1 du logiciel ControlSpace Designer ou ultérieure
Compatible avec	Tous les amplificateurs de puissance modulables professionnels PowerMatch : PM8500, PM8500N, PM8250, PM8250N, PM4500, PM4500N, PM4250 et PM4250N
Contenu de l'emballage	(1) carte d'extension, (1) guide d'installation
CODE PRODUIT	
Carte réseau Dante pour amplificateurs PowerMatch	359844-0020

Bose est une marque commerciale de Bose Corporation. ControlSpace et PowerMatch sont des marques commerciales de Transom Post OpCo LLC. Dante est une marque commerciale d'Audinate Pty Ltd. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2023 Transom Post OpCo LLC. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site BoseProfessional.com. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 07/2023