

PowerMatch Danteネットワークカード

製品概要

Bose Professional PowerMatch configurable professional power amplifier用のDante™ネットワークカードは、Audinate® Danteオーディオネットワークソリューションを使用した各8チャンネルの低レイテンシーデジタル音声入力を提供します。8チャンネルの出力のリモートによる診断モニタリングが可能です。

Danteネットワークカードは、アンプのデジタル拡張スロットに挿入します。カードはプライマリおよびセカンダリーギガビットEthernetポートを備えています。セカンダリーポートは、switched（デフォルト）、redundant、またはfiltered（旧製品のネットワーク接続用に設定できます。Switchedポート設定により、最大10台のデバイスをダイジチェーン接続できます

ControlSpace Designerソフトウェアは、Danteエンドポイントの包括的なデバイス構成と制御を提供し、Bose Professional ESPプロセッサとPowerMatchアンプは、システムデザインと設置の合理化に役立ちます。

主な特長

8チャンネルI/O × 8

診断オーディオモニタリングバス

ギガビットEthernet接続

ネットワークに柔軟性をもたらすポートモードオプション

リダンダント接続をサポート



用途

劇場

ホテルおよび会議施設

宗教施設、礼拝施設

フィットネスクラブ

小売店およびショッピングセンター

スポーツ会場

学校・大学

技術仕様

オーディオチャンネル	
チャンネル入力	8チャンネル (PM4500、PM4500N、PM4250、PM4250Nの場合は、上部または下部の4チャンネルグループを選択する必要があります)
チャンネル出力	8チャンネル、後処理
フロー	最大16個の同時フロー
インターフェース	
コネクター	(2) RJ-45ポート、いずれも1Gb (ギガビット) Ethernet
セカンダリーポートのモード	Switched (デフォルト)、Redundant、Legacy Hardware (マルチキャストがフィルターされる)
フォーマット	48 kHz / 24ビットPCM
インターフェースデータ	Danteネットワークオーディオ
インジケータ	
リアパネル	ネットワーク速度インジケータ: 黄色 (1 Gb)、緑色 (100 Mb) Link/Actインジケータ: 緑色の点灯 (リンク確立)、緑色の点滅 (データアクティビティ)
一般	
ソフトウェアアプリケーション	ControlSpace Designerソフトウェアv4.1以降
対応製品	すべてのPowerMatch configurable professional power amplifier: PM8500、PM8500N、PM8250、PM8250N、PM4500、PM4500N、PM4250、PM4250N
同梱物	(1) 拡張カード、(1) 設置ガイド
製品コード	
PowerMatch Danteネットワークカード	359844-0020

BoseはBose Corporationの登録商標です。ControlSpaceおよびPowerMatchは、Transom Post OpCo LLCの商標です。DanteはAudinate Pty Ltdの商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。©2023 Transom Post OpCo LLC. All rights reserved.

仕様および設置についての詳細は、BoseProfessional.comを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。07/2023